

ИНСТРУКЦИЯ ЗАМКА SMART SECRET R50, R60, R80



1. Краткое руководство по управлению: * + # = вход в режим настройки

– подтверждение действия («ENTER» / «ВВОД»)

* – стереть ввод/назад

1,2,3,4,5,6,7,8,9 – чтобы выбрать одну из опций настройки нажмите соответствующую цифру на сенсорной панели замка.

«123456» – заводской пароль (после первого ввода информации автоматически удаляется)

Администратор – главный код-пароль

Пользователь – «пользователями» считаются отпечатки пальца, пароли, карты. Как открыть замок? Активируйте сенсорную панель касанием и введите предустановленный пароль администратора «123456» и нажмите # (используется в качестве кнопки «ВВОД» или «ENTER»). Замок откроется.

2. Меню настроек

- Войдите в меню настройки, нажав *, а затем #.
- Введите заводской пароль администратора «123456» и нажмите # (каждому администратору будет присвоен свой ID-номер, например 001, при вводе заводского пароля ID-номер администратора будет 000).
- Установите **новый** пароль администратора, который станет главным код-паролем (заводской пароль после этого **автоматически** удалится). Для этого просто введите пароль из 6 цифр и нажмите #, потом подтвердите пароль (этому паролю присвоится ID-номер 001).

3. Главное меню режима настроек: « 1. Local setting; 2. App setting; 3. Install »

1. Local setting

- Добавление/удаление пользователей

В главном меню нажмите **1**, чтобы перейти к настройкам пользователей и замка. Затем откроется меню: «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin».

Чтобы добавить пользователя, нажмите **1**. Далее появится меню: «1. Finger; 2. Password; 3. Card».

Далее нажмите **1**, **2** или **3** в зависимости от того, какой способ разблокировки вы хотите добавить (отпечаток пальца, пароль или карта). Каждому пользователю присваивается трехзначный порядковый номер (отображается на экране).

Чтобы выйти в предыдущее меню после сканирования отпечатка/ввода пароля/привязки карты, нажмите *****.

Пример: Вы выбрали добавить отпечаток пальца, нажав **1**, отсканировали палец одного человека. Далее предлагается сканировать следующий. Если это не требуется, выходим обратно в предыдущее меню, нажав *****, если нужно добавить ещё один отпечаток, добавляем и уже после этого нажимаем *****.

- Чтобы добавить администратора, в меню «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin» нажмите **4** и повторите действия из предыдущего пункта.
- Чтобы удалить пользователя или администратора в меню «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin», нажмите **2**.

Далее потребуется ввести **трехзначный** код, который был присвоен отпечатку пальца/паролю/карте. Подтвердите (или отмените) удаление кнопками **#** или ***** соответственно (они будут подсвечены на сенсорной панели). Внутренние настройки (громкость, язык, время, настройки безопасности и журнал записей)

- Двухфакторная аутентификация и сигнализация, язык и громкость, дата и время

В главном меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install». Нажмите **1**, чтобы перейти в настройки замка.

В следующем меню: «1. Add user; 2. Delete user; 3. Option; 4. Add admin», нажмите **3**.

Откроется меню: «1. Function setting; 2. Volume setting; 3. Language setting; 4. More setting».

Нажмите **1**, откроется меню: «1. Enable Dual vrf; 2. Disable Alarm». Чтобы включить двухфакторную аутентификацию нажмите **1**, чтобы отключить сигнализацию нажмите **2** (после подключения двухфакторной аутентификации надпись изменится на «Disable Dual vrf», соответственно, теперь чтобы её отключить необходимо снова нажать **1**, тот же принцип с сигнализацией).

Нажмите **2**, чтобы перейти в настройки громкости. В следующем меню нажмите **1**, чтобы увеличить громкость, **2** – чтобы уменьшить.

Нажмите **3**, чтобы сменить язык: нажав **1**, голосовой ассистент переключится на китайский, нажав **2** – переключится обратно на английский язык.

Нажмите **4**, откроется меню: «1. Time setting; 2. Record; 3. Init»: чтобы настроить время, нажмите **1**. Поочередно введите год, месяц, день, затем часы и минуты. После каждого ввода необходимо нажать **#**.

Чтобы просмотреть журнал записей, нажмите **2**.

Чтобы сбросить все настройки и вернуть в исходное состояние, нажмите **3**.

2. App Setting

Чтобы подключить умный замок к приложению Smart Life в главном меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install», нажмите **2**. Далее нажмите **1**, чтобы синхронизировать устройство с замком.

3. Install

Чтобы перейти к настройкам механизмов замка, в главном меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install», нажмите **3**.

- Чтобы отрегулировать направление ригелей, нажмите **1**. Далее выберите **1** – влево или **2** – вправо.
- Чтобы установить время задержки язычка, нажмите **2**. Введите значение от 1 до 9 (1 = 0.1сек, 2 = 0.2сек и т.д.).
- Чтобы включить/выключить автоматическую блокировку замка, нажмите **4**. Далее: **1** – включить, **2** – выключить.
- Время задержки автоматической блокировки тоже можно настроить. Для этого нажмите **3**, и далее введите значение от 2 до 9.

Быстрая первичная настройка

1. Войдите в меню настроек – нажмите *** #**

2. Введите заводской код администратора, чтобы получить доступ к режиму настройки.

(123456#)

3. Далее введите **новый** код администратора и нажмите **#**, введите код повторно.

Откроется главное меню: «1. Local setting; 2. App setting; 3. Install»

4. В главном меню нажмите **1** (Local setting), в следующем меню снова нажмите **1** (Add user). Откроется меню: «1. Finger; 2. Password; 3. Card». (1. Отпечаток пальца, 2. Пароль, 3. Карта).

Чтобы добавить новый отпечаток – нажмите **1**. Необходимо приложить палец несколько раз до появления надписи на экране «ID Add ok». Чтобы выйти к предыдущему меню, нажмите *****.

Чтобы добавить новый пароль – нажмите **2**. Введите новый пароль и нажмите **#**, повторите ввод для подтверждения пароля.

Отобразится текст «ID Add ok». Чтобы выйти к предыдущему меню, нажмите *****.

Чтобы добавить карту – нажмите **3**. Приложите карту к сенсорной панели. Чтобы выйти к предыдущему меню, нажмите *****.

Привязка к приложению.

1. скачайте приложение Smart Life или Tuya на устройство, пройдите регистрацию
2. нажмите на + в правом верхнем углу экрана или кнопку «добавить устройство»
3. далее в списке найдите раздел «камера и замок», далее выберите «Замок Wi-Fi»
4. активируйте режим сопряжения на замке: в главном меню режима настройки замка нажмите 2(App Setting), далее нажмите 1(Add Module). Появится надпись «Wireless pairing»
5. введите название сети Wi-Fi и пароль от неё
6. далее в приложении «проверьте состояние светового индикатора», выберите режим AP
7. подключите телефон к Wi-Fi самого замка (название может быть например: «SmartLife17D7»)

Видео инструкция
Smart Secret R50



Видео инструкция
Smart Secret R60



Видео инструкция
Smart Secret R80



Гарантийные обязательства:

12 месяцев на замок(все модели)

Tuch id гарантия на 3 месяца(все модели)

**В СЛУЧАЕ УСТАНОВКИ В МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ!**